Demo 运行指引

1 准备环境

请确保开发环境满足以下技术要求(以下示例皆以 macOS 为例):

- Android Studio 2.1 或以上版本
- 已经下载好 Android SDK 25、Android SDK Build-Tools 25.0.2、Android SDK Platform-Tools 25.*.*
- Android 版本不低于 4.1 且支持音视频的 Android 设备或模拟器(推荐使用真机),如果 是真机,请开启"允许调试"选项。
- Android 设备已经连接到 Internet

2 获取 Demo

请从 <u>zegodev</u>下载 Demo

3 运行项目

注意,首次编译 Demo 项目时,可能需要下载特定的 gradle 及 Demo 所需要的依赖库,所以请确保开发电脑已经连接到Internet且能正常访问 https://services.gradle.org

3.1 通过 IDE (以 Android Studio 为例)运行

运行步骤如下:

1. 打开 Android Studio, 点击 "Open an existing Android Studio project" 选择 android 目 录下的 WaWaJiClient, 此过程可能会比较久。



2. 点击 build and run 按钮进行编译并运行。



3. 选择一台已连接真机设备(推荐)或者虚拟机运行。

▶ # Ø ♥ ≯ % Ď ₫ @ & ♦ ♦ ▲	💶 app 💌 🕨 🕴 👪 📕 📕 🖉 🕼 🔽 ?	Q, 🖂
🔁 LiveDemo5 👌 🛅 app 🖉 💿 build.gradle		
tg 📫 Android 👻 😌 🖶 🏟 - 🖿	(€ app ×	۲
Image: The second se	apply plugin: 'com.android.application' android { compleditiversion 25 buildToolkVersion rootProject.buildToolsVersion defaultConfig { compleditiversion 75 buildToolkVersion rootProject.buildToolsVersion defaultConfig { connected Devices Connected Devices connected Devices RILAWE HUAWE! G750-T01 (Android 4.2.2, AP! 17) Available Vitual Devices Image: Nexus SFX AP! 25 Mexus SFX AP! 25 Nexus SFX AP! 25 (Device supports x86_64, x86, but APK only supports armeabi-v7a, armeabi, arm64-v8a)	Coate

3.2 通过终端(以 Terminal 为例)运行

运行步骤如下:

1. 打开Terminal,并进入到android/WaWaJiClient 目录。

Sandy obp.and r	aldi andyn, haf, i	ls		
AudioRoomDemo	LiveDemo5	WaWaJi	WaWaJiServer	config
InstantTalk2	VideoTalk	WaWaJiClient	build_demo.sh	
Randy-sign and sid rand-sis cd WaWaJiClient/				
Randy size distant	Al-Calence and			

2. 编译 WaWaJiClient 工程, 生成 .apk 文件(此过程可能会耗费比较长的时间)。



 3. 安装应用到真机(确保设备已连接到电脑并能正确识别,有些设备需要手工同意才能正常 安装)。

List of devices attached
AQSSWWFAJ74L454L device usb:336658432X product:omega model:Redmi_Pro device:omega
📭 📭 📭 📭 🚛 🚛 🚛 🚛 🚛 🚛 🚛 🔤 🔤 🕹 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛
app/build/outputs/apk/app-debug.apk. 1 file pushed. 7.3 MB/s (14789219 bytes in 1.919s)
pkg: /data/local/tmp/app-debug.apk
Success
HIT I HELDAL I TIJIII

4. 启动应用。

any ny manasin'i Car	terry lu\$ adb devices -l	
List of devices attach	ed la	
AQSSWWFAJ74L454L	device usb:336658432X product:omega model:Redmi_Pro device:omega	
anc, map method i line (app/build/outputs/apk/	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
pkg: /data/loo	al/tmp/app-debug.apk	
Success		
lanay wap watal if histoi	🐘 🐄 📲 📬 🕯 adb -s AQSSWWFAJ74L454L shell am start -n com.zego.wawaji_client/com.zego.wawaji_client.MainActivity	
Starting: Intent { cmp	=com.zego.wawaii_client/.MainActivity }	
la cynnfy Nahadioliaul	.a.,	